



OEP

Chassis Mount Audio Transformer 3 → 15Ω 3.5W

ผู้ผลิต

OEP

รหัสสินค้า

N35A002F

OVERVIEW

Chassis Mount Audio Transformer รุ่น N35A002F จาก OEP เป็นหม้อแปลงแบบมีแท็ปหลายตำแหน่ง เหมาะสำหรับแมตซ์ลำโพง 3Ω–15Ω เข้ากับแอมป์พุตความต้านทานสูง 4kΩ–15kΩ และให้กำลัง 3.5W

การมีแท็ปหลายตำแหน่งช่วยให้การจับคู่ความต้านทานระหว่างลำโพงความต้านทานต่ำถึงกลางกับแอมป์พุตแอมพลิฟายเออร์ความต้านทานสูงทำได้แม่นยำ ลดการสูญเสียพลังงาน และรักษาคุณภาพเสียง ตัวเครื่องแบบ chassis mount มีขนาดและน้ำหนักที่ชัดเจนสำหรับการติดตั้งลงในตู้หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์

FEATURES

- Multi-tapped transformer (แท็ปหลายตำแหน่ง)
- Secondary Impedance: 3 - 15 Ω
- Primary Impedance: 4 - 15kΩ
- Power Rating: 3.5W
- Current Rating / Primary Current Rating: 40mA
- Secondary DC Resistance: 1.5 (ตามสเปคที่ให้มา)
- Primary DC Resistance: 1012 (ตามสเปคที่ให้มา)
- Mounting Type: Chassis Mount
- Dimensions: 74 x 41.5 x 36 mm
- Weight: 250 g

APPLICATIONS

- การแมตซ์ลำโพงกับแอมป์พุตแอมพลิฟายเออร์ที่มีความต้านทานสูง

- ระบบเสียงที่ต้องการแก้ไขหลายตำแหน่งเพื่อปรับการแมตช์อิมพีแดนซ์

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Primary Impedance	4 - 15kΩ
Secondary Impedance	3 - 15Ω
Primary DC Resistance	1012Ω
Power Rating	3.5W
Current Rating	40mA
Secondary DC Resistance	1.5Ω
Dimensions	74 x 41.5 x 36mm
Mounting Type	Chassis Mount
Weight	250g
Depth	36mm
Length	74mm
Width	41.5mm
Primary Current Rating	40mA



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996

LINE OA @thsolution

Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน