



## Industrial Automation Products & Solutions



# Socomec 1, 3 Phase Backlit LCD Energy Meter

ผู้ผลิต : Socomec

รหัสสินค้า : 48250405

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Cutout Height	92mm
Cutout Width	92mm
Display Type	Backlit LCD
Number of Phases	1, 3
Pulse Output	Yes
Depth	95mm
Meter Accuracy	0.1 (Frequency) %, 0.2 (Current) %, 0.2 (Voltage) %, 0.5 (Power Factor) %, 0.5 (Power) %, Class 0.5 S (IEC 62053-22), Class 2 (IEC 62053-23)
Minimum Temperature	-10°C
Maximum Temperature	+55°C
Meter Type	Digital
Maximum Measurement	1039 (Voltage Between Phases) V ac, 11 (Current) kA, 600 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 65 (Frequency) Hz
Minimum Measurement	0 (Current) kA, 28 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 (Frequency) Hz, 50 (Voltage Between Phases) V ac
Series	DIRIS A30
Measurement Range	0 - 11 (Current) kA, 28 - 600 (Voltage Between Phase and Neutral) V ac, 45 - 65 (Frequency) Hz, 50 - 1039 (Voltage Between Phases) V ac



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com