



## Industrial Automation Products & Solutions



# Trumeter Digital Voltmeter AC, DC, LCD Display 4-Digits 0.01

ผู้ผลิต : Trumeter

รหัสสินค้า : APM-VOLT-APO

## Overview

Trumeter APM เป็น programmable panel meter แบบหลายพอร์มเมตที่มองเห็นได้ง่ายและใช้งานสะดวก ออกแบบให้ปรับตั้งค่าได้ตามงานหลายรูปแบบ เพิ่มความยืดหยุ่นในการติดตั้งและการอ่านค่าสำหรับงานแผงควบคุม

## Features

- รองรับกระแสประเภท AC และ DC
- จอแสดงผล LCD ความละเอียด 4 หลัก
- Measurement Range: 0 - 600 V AC, 0 - 600 V DC
- Supply Voltage: 12 - 24 V AC/DC
- Meter Accuracy: 0.01
- Simulated Analogue Display (แสดงผลแบบจำลองอนาล็อก)
- Cutout ขนาด 68 mm x 68 mm, Depth 53 mm
- อุณหภูมิใช้งาน -10°C ถึง +60°C
- ประเภทมาตรวัด: Voltmeter

## Applications

- ใช้งานบนแผงควบคุม (panel meters)
- การวัดและแสดงผลแรงดันในระบบไฟฟ้า AC/DC ภายในแผงควบคุม

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Type	AC, DC
Number of Digits	4
Display Type	LCD



## บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Cutout Height	68mm
Cutout Width	68mm
Depth	53mm
Supply Voltage	12 - 24 V ac/dc
Meter Accuracy	0.01
Analogue Effect	Simulated Analogue Display
Minimum Temperature	-10°C
Meter Type	Voltmeter
Maximum Temperature	+60°C
Measurement Range	0 - 600 V ac, 0 - 600V dc



**LINE OA**  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com