



## Industrial Automation Products & Solutions



### XP Power IMA01 DC-DC Converter, $\pm 3.3V$ dc/ $\pm 150mA$ Output, 10.8 $\rightarrow$ 13.2 V dc Input, 1W, Through Hole, $+75^{\circ}C$ Max

ผู้ผลิต : XP Power

รหัสสินค้า : IMA0112D03

## Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	$\hat{A}\pm 3.3V$ dc
Input Voltage Range	10.8 - 13.2 V dc
Power Rating	1W
Input Voltage Nominal	9 V dc
Output Current	$\hat{A}\pm 150mA$
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	2
Output Voltage Adjustment Range	$\hat{A}\pm 3.135$ V dc, $\hat{A}\pm 3.465V$ dc
Package	SIP 7
Isolation Voltage	4kV ac
Width	9.2mm
Depth	11.1mm
Length	19.5mm
Series	IMA01
Load Regulation	0.1
Standards Met	CB IEC60601-1, Conducted EN55011 Class B, Conducted Immunity



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

	EN61000-4-6, CSA C22.2 No 60601-1, EFT/Burst EN61000-4-4, ESD Immunity EN61000-4-2, Magnetic Fields EN61000-4-8, Radiated EN55011 Class B, Radiated Immunity EN61000-4-3, Surge EN61000-4-5, TUV EN60601-1, UL ANSi/AMMI 60601-1
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+75°C
Medical Approved	Yes



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com