



Industrial Automation Products & Solutions



WAGO 787 Switched Mode DIN Rail Power Supply, 85 → 264 V ac, 120 → 300 V dc, 24V dc, 2.5A Output, 60W

ผู้ผลิต : WAGO

รหัสสินค้า : 787-1012

Overview

WAGO 787-1012 แหล่งจ่ายไฟสวิตช์โหมดแบบเฟสเดียว ติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail Mount) ให้เอาต์พุต 24V dc ที่ 2.5A (60W) รับอินพุต 85–264 V ac หรือ 120–300 V dc มี LED แสดงสถานะสีเขียวและระดับการป้องกัน IP20 ขนาด 72 × 59 × 89 mm

อุปกรณ์ระบุความสามารถในการต่อแบบขนานและแบบอนุกรม พร้อม LED แสดงสถานะเพื่อช่วยการติดตั้งและตรวจสอบสถานะ ทั้งข้อมูลด้านแรงดันอินพุต/เอาต์พุต กระแส และพิกัดกำลังถูกระบุชัดเจน รวมทั้งเป็น โมดูลสำหรับติดตั้งบนราง DIN ตามสเปค

Features

- Switched Mode (Series 787)
- Number of Outputs: 1
- Input Voltage: 85 - 264 V ac, 120 - 300 V dc
- Output Voltage: 24V dc
- Output Current: 2.5A
- Power Rating: 60W
- LED แสดงสถานะสีเขียว
- ระดับการป้องกัน: IP20
- รองรับการต่อแบบขนานและแบบอนุกรม (ตามคำอธิบาย)
- Mounting Type: DIN Rail Mount
- Dimensions: Width 72mm, Depth 59mm, Height 89mm

Applications

- การติดตั้งบนราง DIN ภายในแผงควบคุมหรือชุดรางมาตรฐาน (DIN Rail Mount)
- แหล่งจ่ายไฟ 24V dc สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันเอาต์พุตตามสเปค



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	787
Type	Switched Mode
Number of Outputs	1
Input Voltage	85 - 264 V ac, 120 - 300 V dc
Output Voltage	24V dc
Output Current	2.5A
Power Rating	60W
Width	72mm
Depth	59mm
Height	89mm
Mounting Type	DIN Rail Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com