



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO 230V ac, 2 x 18V ac Toroidal Transformer, 120VA 2 Output

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 671-9003

Overview

RS PRO หม้อแปลงทอรอยด์ขาเข้า 230V ac ขาออก 2 x 18V ac กำลัง 120VA เหมาะสำหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการกระจายฟลักซ์แม่เหล็กอย่างมีประสิทธิภาพ

การออกแบบแบบทอรอยด์ช่วยให้การกระจายฟลักซ์แม่เหล็กมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ความเสถียรของแรงดันดีขึ้นและลดการสูญเสียพลังงานกับสัญญาณรบกวน ตามสเปคมีการสิ้นสุดด้วยตัวนำทองแดงและรองรับความถี่ปฏิบัติการ 50-60Hz

Features

- แรงดันปฐมภูมิ: 230V ac
- แรงดันทุติยภูมิ: 2 x 18V ac
- กำลัง: 120VA
- กระแสทุติยภูมิ: 3.333A
- จำนวนขาออก: 2
- ขนาด: Ø96 x 48mm
- น้ำหนัก: 1.4kg
- ช่วงความถี่ปฏิบัติการ: 50Hz ถึง 60Hz
- การต่อสาย: Copper Conductor

Applications

- ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการการควบคุมฟลักซ์แม่เหล็ก
- งานที่ต้องการหม้อแปลงทอรอยด์สำหรับลดสัญญาณรบกวนและเพิ่มความเสถียรของแรงดัน

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Primary Voltage Rating	230V ac
Secondary Voltage Rating	2 x 18V ac
Power Rating	120VA
Number of Outputs	2
Secondary Current	3.333A
Height	48mm
Weight	1.4kg
Diameter	96mm
Dimensions	96 (Dia.) x 48mm
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz
Termination Type	Copper Conductor



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com