



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Base Mounted Current Transformer, 2000A Input, 2000:5, 5 A Output, 100 x 30mm Bore

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 171-8821

Overview

RS PRO Base Mounted Current Transformer (รุ่น 171-8821) CT ชนิดฐานติดตั้งสำหรับการวัดกระแส ปริมาณ 2000A อัตราส่วน 2000:5 เอาต์พุต 5 A, ขนาดรูผ่าน (bore) 100 x 30 mm ตัวเรือนห่อหุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตและมีฝาครอบขั้วต่อที่สามารถปิดผนึกได้

CT ตัวนี้ออกแบบเป็นประเภทแบบเมตร (metering CT) ห่อหุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนตเพื่อความปลอดภัยและความทนทาน ฝาครอบขั้วต่อที่ปิดผนึกได้ช่วยเพิ่มความปลอดภัยต่อการใช้งานในตู้ควบคุมและการตรวจสอบค่าไฟฟ้า โดยมีมิติทางกายภาพและช่วงการทำงานที่ระบุชัดเจน เช่นขนาดรูผ่านและมิติรวม

Features

- Current Ratio: 2000:5
- Input Current: 2000A (ปริมาณ)
- Output Current: 5 A (ทุติยภูมิ)
- Bore Size: 100 x 30mm
- Transformer Type: Base Mounted
- ห่อหุ้มด้วยโพลีคาร์บอเนต (encapsulated)
- ฝาครอบขั้วต่อที่สามารถปิดผนึกได้ (sealable terminal covers)
- Mounting Type: Surface Mount
- มิติรวม: 140 x 45 x 155 mm
- อุณหภูมิทำงาน: -5°C ถึง +55°C

Applications

- การวัดกระแสสำหรับการมิเตอร์ของระบบไฟฟ้า
- การติดตั้งในตู้ควบคุม (control cabinets) เพื่อการตรวจวัดและการตรวจสอบค่าไฟฟ้า



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	2000:5
Bore Size	100 x 30mm
Transformer Type	Base Mounted
Input Current	2000A
Output Current	5 A
Overall Height	155mm
Overall Width	140mm
Overall Depth	45mm
Minimum Temperature	-5°C
Maximum Temperature	+55°C
Mounting Type	Surface Mount
Dimensions	140 x 45 x 155 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com