



Industrial Automation Products & Solutions



LEM HO Series Current Transformer, 8A Input, 20:1, Maximum of 25 mA Output, 18mm Bore, 3.14 → 3.46 V

ผู้ผลิต : LEM

รหัสสินค้า : HO 8-NSM/SP33-1000

Overview

LEM HO รุ่น HO 8-NSM/SP33-1000 เป็นชุดแปลงสัญญาณกระแสแบบหลายช่วง (HO series) สำหรับการวัดกระแสเชิงอิเล็กทรอนิกส์ รองรับ DC, AC และพัลส์ พร้อมการแยกทางไฟฟ้า (galvanic separation)

เป็น transducer แบบ open loop สำหรับการวัดกระแสที่ให้การแยกทางไฟฟ้าระหว่างปฐมภูมิและทุติยภูมิ เหมาะกับงานวัดเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสัญญาณเอาต์พุตและการติดตั้งแบบ panel mount

Features

- Current Ratio: 20:1
- Series: HO
- Bore Size: 18mm
- Sensor Technology: Open Loop
- Supply Voltage: 3.14 - 3.46 V
- Input Current: 8A
- Output Current: Maximum of 25 mA
- Mounting Type: Panel Mount
- ช่วงอุณหภูมิ: -40°C ถึง +105°C
- ขนาดโดยรวม: H 12.5mm x W 25mm x D 12mm

Applications

- การวัดกระแสเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง DC, AC และพัลส์
- การติดตั้งบนแผง (panel mount) สำหรับระบบมอนิเตอร์หรือการแปลงสัญญาณ

Specifications

--	--



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	20:1
Series	HO
Bore Size	18mm
Sensor Technology	Open Loop
Supply Voltage	3.14 - 3.46 V
Input Current	8A
Output Current	Maximum of 25 mA
Overall Height	12.5mm
Overall Width	25mm
Overall Depth	12mm
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+105°C
Mounting Type	Panel Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com