



Industrial Automation Products & Solutions



LEM HO Series Current Transformer, 6A Input, 20:1, Maximum of 25 mA Output, 8 x 8mm Bore, 3.14 → 3.46 V

ผู้ผลิต : LEM

รหัสสินค้า : HO 6-P/SP33-1000

Overview

ทรานสดิวเซอร์กระแส LEM HO ซีรีส์ HO-P/SP33 สำหรับการวัดกระแสแบบอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการวัดกระแส DC, AC และพัลส์ พร้อมการแยกกัลวานิกระหว่างวงจรหลักและทุติยภูมิ

ผลิตภัณฑ์เป็นเซ็นเซอร์แบบ Open Loop ที่ออกแบบมาเพื่อวัดกระแสหลายรูปแบบพร้อมการแยกกัลวานิก ช่วงการจ่ายไฟต่ำ (3.14–3.46 V) และเอาต์พุตกระแสสูงสุด 25 mA

เหมาะสำหรับงานวัดและมอนิเตอร์กระแสที่ต้องการความยืดหยุ่นและความปลอดภัยของการแยกวงจร

Features

- Current Ratio: 20:1
- Series: HO
- Bore Size: 8 x 8mm
- Sensor Technology: Open Loop
- Supply Voltage: 3.14 - 3.46 V
- Input Current: 6A
- Output Current: Maximum of 25 mA
- Overall Height: 20.9mm
- Overall Width: 23.94mm
- Overall Depth: 12mm
- Operating Temperature Range: -40°C ถึง +105°C
- Mounting Type: Panel Mount

Applications

- การวัดและมอนิเตอร์กระแส DC
- การวัดและมอนิเตอร์กระแส AC
- การวัดกระแสพัลส์



- การแยกสัญญาณกระแสดระหว่างวงจรหลักและวงจรควบคุม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	20:1
Series	HO
Bore Size	8 x 8mm
Sensor Technology	Open Loop
Supply Voltage	3.14 - 3.46 V
Input Current	6A
Output Current	Maximum of 25 mA
Overall Height	20.9mm
Overall Width	23.94mm
Overall Depth	12mm
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+105°C
Mounting Type	Panel Mount



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com