

PR ELECTRONICS

PR Electronics 5700 LED Digital Frequency Meter for Frequency, 44.5mm x 91.5mm

ผู้ผลิต	**PR Electronics**
รหัสสินค้า	**5725A**

OVERVIEW

PR Electronics 5725A เป็นตัวบอกความถี่แบบโปรแกรมได้ (Programmable Frequency Indicator) แสดงผลด้วย LED เหมาะสำหรับการวัดและปรับสเกลสัญญาณความถี่ในงานกระบวนการ

เครื่องแสดงความถี่ที่ให้การอ่านชัดเจนด้วยหน้าจอ LED ขนาดตัวเลข 13.8 mm และการตัดบากติดตั้งขนาด 44.5 x 91.5 mm พร้อมการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยหลายรายการ จึงเหมาะกับการติดตั้งแผงควบคุมในงานอุตสาหกรรม

FEATURES

- วัดคุณสมบัติ: Frequency
- ชนิดการแสดงผล: LED
- จำนวนหลัก: 4 digits
- ความสูงของหลัก: 13.8 mm
- ขนาด Cutout: 44.5 mm x 91.5 mm
- ความลึก: 120 mm
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน: -20°C ถึง +60°C
- มาตรฐาน/การอนุมัติ: EN 61010-1, EN 61326-1, GOST R, UL 508
- Series: 5700

APPLICATIONS

- การวัดความถี่ในงานกระบวนการต่าง ๆ

- การติดตั้งในแผงควบคุมสำหรับการอ่านค่าความถี่อย่างต่อเนื่อง

TECHNICAL SPECIFICATIONS

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Properties Measured	**Frequency**
Display Type	**LED**
Cutout Height	**44.5mm**
Cutout Width	**91.5mm**
Depth	**120mm**
Number of Digits	**4**
Digit Height	**13.8 mm**
Minimum Temperature	**-20°C**
Maximum Temperature	**+60°C**
Series	**5700**
Approvals	**EN 61010-1, EN 61326-1, GOST R, UL 508**
Meter Type	**Programmable Frequency Indicator**

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน TH Solution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต๊อกสินค้า และการเลือกใช้งาน

Tel. 02-066-1996
LINE OA @thsolution
Website www.thsolution.com

ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่ออ้างอิง โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากผู้ผลิตหรือเว็บไซต์ TH Solution ก่อนการสั่งซื้อและใช้งาน