



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Through Beam Photoelectric Sensor, Block Sensor, 0 → 16 m Detection Range

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : 115969 M12-F1/76b/124

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Style	Block
Detection Type	Through Beam
Detection Range	0 - 16 m
Output Type	PNP
Electrical Connection	M12 5 Pin Connector
Maximum AC Voltage	300V
Maximum DC Voltage	30V
Terminal Type	M12 Connector
Light Source	LED
IP Rating	IP67
Maximum Current	35 mA
Response Time	500 \hat{I} / ₄ s
Series	M12
Minimum Operating Temperature	-40°C
Housing Material	Fibreglass Reinforced Plastic PC (Laterals)
Maximum Operating Temperature	+60°C
Mounting Type	Panel Mount



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Standards Met

CCC, CE, cULus, EN 60947-5-2: 2007, EN/IEC 60068, EN/IEC 60068-2-6, IEC 60664-1, IEC 60947-5-2: 2007, UL



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com