



## Industrial Automation Products & Solutions



# Telegartner Male BNC to Male BNC, 250mm, RG58 Coaxial, Terminated 50 Ω

ผู้ผลิต : Telegartner

รหัสสินค้า : L00010A1800

## Overview

ชุดสาย coaxial RF ของ Telegartner รุ่น L00010A1800 เป็นสาย RG58 ขนาดความยาว 250mm มีคอนเน็กเตอร์ BNC เพศผู้ทั้งสองด้าน (Male BNC to Male BNC) และ terminated ที่ค่า impedance 50 Ω

การประกอบสาย RF พร้อมคอนเน็กเตอร์ RG58 แบบ terminated ให้ตัวเลือกสำหรับการออกแบบระบบ RF ต่างๆ ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งานในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ RF

## Features

- Terminated/Unterminated: Terminated
- Connector 1: BNC (Male)
- Connector 2: BNC (Male)
- Coaxial Type: RG58
- Characteristic Impedance: 50 Ω
- Length: 250 mm
- Outer Diameter: 14.6 mm
- Sheath Colour: Black
- Sheath Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- Operating Temperature Range: -30 to +75 °C
- Minimum Operating Temperature: -30 °C
- Maximum Operating Temperature: +75 °C

## Applications

- การเชื่อมต่อระบบ RF และอุปกรณ์ที่ใช้คอนเน็กเตอร์ BNC
- การใช้งานที่ต้องการสาย patch/RF ยาวสั้น (250 mm) พร้อมปลายต่อแบบ Male BNC

## Specifications



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Terminated/Unterminated	Terminated
Connector 1	BNC
Connector 2	BNC
Coaxial Type	RG58
Connector 1 Gender	Male
Connector 2 Gender	Male
Outer Diameter	14.6mm
Characteristic Impedance	50 Ω
Length	250mm
Sheath Colour	Black
Sheath Material	Polyvinyl Chloride PVC
Minimum Operating Temperature	-30°C
Operating Temperature Range	-30 - +75 °C
Maximum Operating Temperature	+75°C



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com