



Industrial Automation Products & Solutions



Broyce Control Voltage Monitoring Relay, 1 Phase, SPDT, Maximum of 315 V, DIN Rail

ผู้ผลิต : Broyce Control

รหัสสินค้า : LCVR/2 230V

Overview

Broyce Control LCVR/2 230V เป็นรีเลย์ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส มีคอนแทคแบบ SPDT เหมาะสำหรับติดตั้งบนราง DIN และสามารถตรวจจับแรงดันสูง/ต่ำได้สูงสุดถึง 315 V

อุปกรณ์เป็น Microprocessor based relay ที่มีฟังก์ชันปรับระดับทริปแรงดันและปรับดีเลย์เวลา พร้อม LED แสดงสถานะจ่ายไฟและมีการมาร์กด้วย QR barcode ตามคำอธิบาย ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลทางเทคนิคได้ทันที

Features

- Monitoring Application: Voltage
- Electrical Phase: 1 (Single Phase)
- Contact Configuration: SPDT
- Voltage Sensing Range / Maximum Voltage Sensed: 315 V
- Voltage Sensitivity: Overvoltage, Undervoltage
- Mounting Type: DIN Rail
- Time Delay: 0.2 - 10 s (ปรับได้)
- Frequency Sensing Range: 48 - 63 Hz



- Terminal Type: Screw
- Dimensions: 66.5 x 17.5 x 89 mm
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Number of Poles: 2
- Special Features: Microprocessor Based, ตรวจสอบชีพพลายตัวเอง, ปรับระดับทริปแรงดันและเวลา, Green LED แสดงสถานะชีพพลาย

Applications

- การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า (Voltage monitoring)
- ระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟสที่ต้องการป้องกันแรงดันเกิน/แรงดันตก
- การติดตั้งบนราง DIN (panel mounting)

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Monitoring Application	Voltage
Electrical Phase	1
Contact Configuration	SPDT
Voltage Sensing Range	Maximum of 315 V
Voltage Sensitivity	Overvoltage, Undervoltage
Mounting Type	DIN Rail
Phase Sensitivity	Single Phase
Time Delay	0.2 - 10s
Frequency Sensing Range	48 - 63Hz
Series	L
Maximum Voltage Sensed	315V
Terminal Type	Screw
Dimensions	66.5 x 17.5 x 89mm
Height	89mm
Width	17.5mm
Maximum Operating Temperature	+60°C
Length	66.5mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Operating Temperature Range	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Number of Poles	2
Special Features	Microprocessor Based, Monitors Own Supply And Detects If The Set Under Or Over Voltage Trip Levels Are Exceeded, Adjustments For Under And Over Voltage Trip Levels, Adjustment For Time Delay, Green Led Indication For Supply Status



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com