



Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Solid State Relay, 3 A Load, DIN Rail Mount, 30 V Load, 230 V Control

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 888-6938

Overview

RS PRO Solid State Relay แบบติด DIN Rail สำหรับสวิตช์โหลดแบบ DC พร้อมเทคโนโลยี MOSFET และเทอร์มินอลแบบ Push In

อุปกรณ์เป็น Solid State Relay ที่ใช้ MOSFET เป็นเอาต์พุต เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสัญญาณและสวิตช์โหลดแบบ DC ที่ต้องการการตอบสนองที่เสถียร มีไฟ LED แสดงสถานะและ Varistor ในตัว รองรับการจัดตั้งบนราง DIN และมีมาตรฐาน CSA, GL, UL ทั้งนี้เอกสารมีข้อมูลที่ต่างกันระหว่างคำอธิบายทั่วไป (ระบุการสวิตช์ถึง 250 V/16 A) กับสเปคโดยละเอียดที่ระบุ Maximum Load Current 3 A และ Maximum Load Voltage 30 V ซึ่งควรตรวจสอบความต้องการการใช้งานจริงก่อนเลือกใช้งาน

Features

- Output device: MOSFET (เอาต์พุตแบบสเตติก)
- Mounting type: DIN Rail
- Terminal type: Push In
- Contact configuration: SPST
- Control voltage range: 110 - 230 V
- Switching type: DC
- Green LED Indicator และ Varistor ในตัว
- Off state leakage current <100 μ A

Applications

- อินเตอร์เฟซสัญญาณและการสวิตช์โหลด DC
- การควบคุมสัญญาณในระบบอัตโนมัติและแผงคอนโทรล



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Maximum Load Current	3 A
Mounting Type	DIN Rail
Maximum Load Voltage	30 V
Minimum Load Voltage	10 V
Maximum Control Voltage	230 V
Minimum Control Voltage	110 V
Switching Type	DC
Control Voltage Range	110 - 230 V
Minimum Load Current	1 mA
Terminal Type	Push In
Contact Configuration	SPST
Output Device	MOSFET
Load Voltage Range	10 - 30V
Dimensions	6.2 x 73 x 93mm
Depth	73mm
Length	6.2mm
Operating Temperature Range	-25 - +60°C
Height	93mm
Standards Met	CSA, GL, UL
Special Features	Green LED Indicator, Varistor
Off State Leakage Current	<100 μ A



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution