



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton 1 Channel Zener Barrier, Temperature Converter, RTD, Thermocouple Input, Current, Relay Output, ATEX

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : MTL5575/RS

Overview

Eaton 1 Channel Zener Barrier / Temperature Converter รุ่น MTL5575/RS (MTL5500 series) สำหรับ RTD และ Thermocouple, Output แบบ Current/Relay, รับรอง ATEX

MTL5500 series เป็นเซนเซอร์ชั้นล่าสุดของ MTL isolators โดยรวมการออกแบบวงจรสมัยใหม่และ isolating transformer เพื่อยกระดับการแยกสัญญาณและความปลอดภัย
ข้อความระบุการลดการรบกวนและเพิ่มความน่าเชื่อถือของสัญญาณในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Features



- Number of Channels: 1
- Module Type: Temperature Converter
- Barrier Type: Galvanic Barrier
- Output Signal Type: Current, Relay
- Hazardous Area Certification: ATEX
- Input Signal Type: RTD, Thermocouple
- Safety Current Resistance: 600Î©
- Maximum Operating Temperature: +60°C
- Maximum Current: 20mA
- Supply Voltage: 20 - 35V dc
- Minimum Operating Temperature: -20°C
- Safety Current Maximum: 20mA

Applications

- Temperature Converter สำหรับสัญญาณ RTD และ Thermocouple
- การใช้งานในพื้นที่อันตรายที่ต้องการการรับรอง ATEX

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Channels	1
Module Type	Temperature Converter
Barrier Type	Galvanic Barrier
Output Signal Type	Current, Relay
Hazardous Area Certification	ATEX
Input Signal Type	RTD, Thermocouple
Safety Current Resistance	600Î©
Maximum Operating Temperature	+60°C
Maximum Current	20mA
Supply Voltage	20 - 35V dc
Minimum Operating Temperature	-20°C
Safety Current Maximum	20mA

Need a quotation or technical support?



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com



LINE OA
@thsolution

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com