



Industrial Automation Products & Solutions



Telemecanique Sensors XCMD Series Roller Lever Limit Switch, 1NC/1NO, IP66, IP67, IP68, DPST, Zamak Zinc Alloy Housing,

ผู้ผลิต : Telemecanique Sensors

รหัสสินค้า : XCMD2115C12

Overview

Telemecanique Sensors XCMD Series รุ่น XCMD2115C12 เป็น Limit Switch แบบโรลเลอร์คันทำจาก thermoplastic จัดอันดับคอนแทคเป็น 1NC/1NO ทำงานแบบ Snap และเชื่อมต่อแบบ M12

Features

- Actuator Type: Roller Lever (thermoplastic roller lever ตามคำอธิบาย)
- Pole and Throw Configuration: DPST
- Normal State Configuration: 1NC/1NO
- IP Rating: IP66, IP67, IP68
- Maximum Current: 3A
- Housing Material: Zamak Zinc Alloy
- Maximum AC Voltage: 50V
- Maximum DC Voltage: 50V
- Connection Type: M12
- Series: XCMD
- Action Type: Snap Action
- Length: 30mm
- Depth: 116mm
- Width: 32.4mm
- Minimum Operating Temperature: -25°C
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Mechanical Life: 10000000Cycles
- Operating Force: 0.5 N
- Brand: Telemecanique Sensors
- Model: XCMD2115C12


Applications



- ใช้เป็น Limit Switch ในระบบควบคุมที่ต้องการการเปลี่ยนสถานะแบบ Snap
- การติดตั้งที่ต้องการการเชื่อมต่อแบบ M12 และระดับการป้องกัน IP66/IP67/IP68 ตามสภาพแวดล้อม

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Actuator Type	Roller Lever
Pole and Throw Configuration	DPST
Normal State Configuration	1NC/1NO
IP Rating	IP66, IP67, IP68
Maximum Current	3A
Housing Material	Zamak Zinc Alloy
Maximum AC Voltage	50V
Maximum DC Voltage	50V
Connection Type	M12
Series	XCMD
Action Type	Snap Action
Length	30mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Depth	116mm
Width	32.4mm
Mechanical Life	10000000Cycles
Operating Force	0.5 N



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
