



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Push Button Control Station - 1NO/1NC, Polycarbonate, 2 Cutouts, Red/Green, START/STOP, IP66

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : XALD225

Overview

Schneider Electric XALD225 เป็นสถานีควบคุมปุ่มกด (Push Button Control Station) ขนาด 2 cutouts สีแดง/เขียว แสดงคำว่า START/STOP ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต มีการกำหนดการติดต่อ 1NO/1NC และมาตรฐานการป้องกัน IP66

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับงานควบคุมและสัญญาณในโรงงานหรือระบบอุตสาหกรรม โดยใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนต ตัวเครื่องมีการป้องกันระดับ IP66 เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่ต้องการการป้องกันฝุ่นและน้ำจากแรงดันน้ำ (ข้อมูล IP66 ระบุไว้ในสเปค) และรองรับอุณหภูมิการใช้งานตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C

Features

- Series: XALD
- จำนวน Cutouts: 2
- ป้ายปุ่ม: START/STOP
- สีปุ่ม: Red/Green
- วัสดุปุ่ม: Polycarbonate
- สีตู้: Dark Grey/Light Grey
- การกำหนดคอนแทค: 1NO/1NC
- วัสดุตู้: Polycarbonate
- IP Rating: IP66
- Cutout Diameter: 22mm
- ขนาด Width: 68mm, Depth: 53mm
- Terminal Type: Screw
- Maximum Current: 6A
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -40°C ถึง +70°C

Applications



- งานควบคุมและสัญญาณทั่วไป
- การใช้งานในโรงงานและระบบอุตสาหกรรม
- ผนวกเข้ากับอุปกรณ์สัญญาณอื่นๆ (ตามคำอธิบาย)

Specifications

คุณสมบัติ	รายละเอียด
Series	XALD
Number of Cutouts	2
Push Button Marking	START/STOP
Push Button Colour	Red/Green
Push Button Material	Polycarbonate
Enclosure Colour	Dark Grey/Light Grey
Contact Configuration	1NO/1NC
Enclosure Material	Polycarbonate
IP Rating	IP66
Cutout Diameter	22mm
Width	68mm
Better World Product	Yes
Depth	53mm
Better World Verification	Green Premium
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Operating Temperature	+70°C
Terminal Type	Screw
Maximum Current	6A



LINE OA

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

@thsolution