



Industrial Automation Products & Solutions



Siemens 3SU1 Series Pull Release Emergency Stop Push Button, Panel Mount, 22mm Cutout, 1 NO + 1 NC, IP66, IP67,

ผู้ผลิต : Siemens

รหัสสินค้า : 3SU1801-2NG00-2AA2

Overview

ปุ่มหยุดฉุกเฉิน (Pull Release Emergency Stop) จาก Siemens ซีรีส์ 3SU1 รุ่น 3SU1801-2NG00-2AA2 ออกแบบมาเพื่อควบคุมความเสี่ยงและหยุดการทำงานของเครื่องจักรอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม

Features

- การติดตั้ง: Panel Mount
- ขนาดรูเจาะแผง (Cutout Diameter): 22mm
- การกำหนดขั้ว: 1 NO + 1 NC
- การกระตุ้นปุ่ม: Pull Release
- ส่องสว่าง: No
- ซีรีส์: 3SU1
- การจัดอันดับ IP: IP66, IP67, IP69 (IP69K)
- สี: เหลือง (Yellow)
- รูปร่างปุ่ม: กลม (Round)
- แรงดันไฟฟ้า: 5 - 500 V ac, 5 - 500V dc
- กระแสจ่าย (Supply Current): 10A
- ความลึก: 85mm
- Auxiliary Contacts: 2
- ขนาด: Width 119mm, Height 85mm
- วัสดุเบเซิล: Plastic
- วัสดุปุ่มกด: Plastic
- สีตัวเรือน: Yellow
- Better World Claim: Extended product life, Low carbon manufacture

Applications

- ระบบความปลอดภัยและการหยุดฉุกเฉินในงานอุตสาหกรรม



- การติดตั้งบนแผงควบคุมที่ต้องการปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบ Pull Release

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Mounting Type	Panel Mount
Cutout Diameter	22mm
Contact Configuration	1 NO + 1 NC
Push Button Actuation	Pull Release
Illuminated	No
Series	3SU1
IP Rating	IP66, IP67, IP69(IP69K)
Colour	Yellow
Push Button Shape	Round
Voltage Rating	5 - 500 V ac, 5 - 500V dc
Supply Current	10A
Depth	85mm
Auxiliary Contacts	2
Better World Claim	Extended product life, Low carbon manufacture
Width	119mm
Better World Product	Yes
Height	85mm
Bezel Material	Plastic
Push Button Material	Plastic
Housing Colour	Yellow



Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

LINE OA
@thsolution

Website : www.thsolution.com