



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 3 Pole, 50A Max Current, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9GSB350

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3
Maximum Current	50A
Fuse Current Rating	10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 40 A, 50 A
Enclosed/Not Enclosed	Enclosed
Mounting Type	DIN Rail
Range	Multi9
Mechanical Fuse Size	14 x 51mm
Terminal Type	Screw
Minimum Operating Temperature	-20°C
Voltage Rating	690V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
