



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 2 Pole, 25A Max Current, 2 A, 10 A, 16 A, 20 A Fuse Current

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9N15651

Overview

Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter รุ่น A9N15651 เป็นอุปกรณ์แยกวงจรและป้องกันด้วยฟิวส์แบบ 2 ขา (2 pole) สำหรับการติดตั้งบนราง DIN (DIN Rail) ในชุด Acti 9 ซีรีส์ STI

อุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อป้องกันและแยกวงจรด้วยฟิวส์ ใช้ฟิวส์ขนาดเชิงกล 10.3 x 38mm และรองรับค่ากระแสฟิวส์หลายค่า (2 A, 10 A, 16 A, 20 A) โดยมีการรับรอง Better World (Green Premium) และรองรับแรงดันใช้งานสูงสุด 500V ac

Features

- Number of Poles: 2
- Maximum Current: 25A
- Fuse Current Rating: 2 A, 10 A, 16 A, 20 A
- Mechanical Fuse Size: 10.3 x 38mm
- Mounting Type: DIN Rail
- Range: Acti 9
- Series: STI
- Enclosed/Not Enclosed: Not-enclosed
- Terminal Type: Screw Clamp
- Voltage Rating: 500V ac
- Operating Temperature Range: -20°C ถึง +60°C
- Better World Product: Yes (Better World Verification: Green Premium)

Applications

- การป้องกันและแยกวงจรในตู้ไฟและแผงจ่ายไฟ
- จุดแยกวงจรที่ต้องการป้องกันด้วยฟิวส์ขนาด 10.3 x 38mm
- การใช้งานบนราง DIN ในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอาคาร



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	2
Maximum Current	25A
Fuse Current Rating	2 A, 10 A, 16 A, 20 A
Enclosed/Not Enclosed	Not-enclosed
Mounting Type	DIN Rail
Range	Acti 9
Series	STI
Mechanical Fuse Size	10.3 x 38mm
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Terminal Type	Screw Clamp
Voltage Rating	500V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com