



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 3 Pole, 50A Max Current

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : GS2F3

Overview

Schneider Electric TeSys GS fusible disconnect switch (รุ่น GS2F3) เป็นสวิตช์ตัดต่อพร้อมฟิวส์สำหรับวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ ให้การเปิด/ตัด โหลด การแยกเพื่อความปลอดภัย และการป้องกันจากแรงดันกระชาก โดยออกแบบสำหรับการใช้งานบนราง DIN

อุปกรณ์เป็นส่วนหนึ่งของช่วง TeSys มี 3 ขั้ว รองรับกระแสสูงสุด 50A ใช้ฟิวส์ขนาดเชิงกล 14 x 51mm และมีคอนแทกเสริม (auxiliary contacts) พร้อมการยืนยัน Better World (Green Premium) เหมาะสำหรับการป้องกันและการแยกวงจรในระบบแรงดันต่ำ

Features

- จำนวนขั้ว: 3 (3 pole)
- กระแสสูงสุด: 50A
- การติดตั้ง: DIN Rail
- เฟสไฟฟ้า: 3
- การกำหนดสถานะปกติ: 3NO
- ขนาดฟิวส์เชิงกล: 14 x 51mm
- มี Auxiliary Contacts
- Terminal Type: Cable
- Better World Product: Yes (Green Premium)
- อุณหภูมิการใช้งาน -20°C ถึง +70°C

Applications

- การป้องกันและการแยกวงจรในวงจรไฟฟ้าแรงต่ำ
- ตู้ควบคุมและราง DIN ในงานอุตสาหกรรมและอาคาร

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3
Maximum Current	50A
Mounting Type	DIN Rail
Electrical Phase	3
Normal State Configuration	3NO
Range	TeSys
Series	GS2F
Mechanical Fuse Size	14 x 51mm
Auxiliary Contacts Available	Yes
Terminal Type	Cable
Better World Product	Yes
Better World Verification	Green Premium
Minimum Operating Temperature	-20°C
Maximum Operating Temperature	+70°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com