



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 3 Pole, 100A Max Current

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : GS2JB3

Overview

Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter รุ่น GS2JB3 เป็น fused switch disconnecter สำหรับตัดไฟไปยังส่วนหนึ่งของวงจรเพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนดังกล่าวได้อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ช่วยให้การแยกพาวเวอร์เป็นไปอย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงหรือสำรวจระบบ มีฟิวเจอร์เสริมเช่น auxiliary contacts และการกำหนดอุณหภูมิการทำงานที่ระบุไว้

Features

- Number of Poles: 3
- Maximum Current: 100A
- Electrical Phase: 3
- Normal State Configuration: 3NO
- Range: TeSys
- Series: GS2J
- Mechanical Fuse Size: A4
- Auxiliary Contacts Available: Yes
- Terminal Type: Wire Lead
- Better World Verification: Green Premium
- Better World Product: Yes
- Maximum Operating Temperature: +70°C
- Minimum Operating Temperature: -20°C

Applications

- การแยกพาวเวอร์เพื่อให้สามารถเข้าถึงส่วนของวงจรได้อย่างปลอดภัยระหว่างการซ่อมบำรุงหรือการตรวจสอบ

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3
Maximum Current	100A
Electrical Phase	3
Normal State Configuration	3NO
Range	TeSys
Series	GS2J
Mechanical Fuse Size	A4
Auxiliary Contacts Available	Yes
Terminal Type	Wire Lead
Better World Verification	Green Premium
Better World Product	Yes
Maximum Operating Temperature	+70°C
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com