



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 1 Pole, 125A Max Current, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A Fuse

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9GSB192

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	1
Maximum Current	125A
Fuse Current Rating	32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Enclosed/Not Enclosed	Enclosed
Mounting Type	DIN Rail
Range	Multi9
Mechanical Fuse Size	22 x 58mm
Terminal Type	Screw
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C
Voltage Rating	690V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com
