



Industrial Automation Products & Solutions



Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter, 3 Pole, 125A Max Current, 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A Fuse

ผู้ผลิต : Schneider Electric

รหัสสินค้า : A9GSB392

Overview

Schneider Electric Fuse Switch Disconnecter 3 Pole รุ่น A9GSB392 (Acti9 SBI) เป็นอุปกรณ์ตัดต่อฟิวส์แบบ enclosed สำหรับอาคาร อุตสาหกรรม และ OEM มีคุณสมบัติ high breaking capacity

จากข้อมูลที่ให้มา อุปกรณ์เป็น fuse switch disconnecter แบบ 3 โพล์ รองรับกระแสสูงสุด 125A และรองรับชุดฟิวส์หลายค่าตั้งแต่ 32A ถึง 125A

เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการการตัดต่อฟิวส์ที่ปลอดภัยและมีความสามารถในการตัดกระแสสูง (high breaking capacity)

Features

- 3 โพล์ (Number of Poles: 3)
- รองรับกระแสสูงสุด 125A (Maximum Current: 125A)
- รองรับค่า Fuse 32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
- แบบ Enclosed
- การติดตั้งบน DIN Rail (Mounting Type: DIN Rail)
- Mechanical fuse size 22 x 58mm
- เทอร์มินัลแบบสกรู (Terminal Type: Screw)
- แรงดันใช้งานสูงสุด 690V ac
- ช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20°C ถึง +60°C

Applications

- การตัดต่อฟิวส์และการป้องกันวงจรในอาคาร
- การใช้งานในงานอุตสาหกรรม
- การใช้งานสำหรับ OEM

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Number of Poles	3
Maximum Current	125A
Fuse Current Rating	32 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A
Enclosed/Not Enclosed	Enclosed
Mounting Type	DIN Rail
Range	Multi9
Mechanical Fuse Size	22 x 58mm
Terminal Type	Screw
Voltage Rating	690V ac
Maximum Operating Temperature	+60°C
Minimum Operating Temperature	-20°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com