



Industrial Automation Products & Solutions



Artesyn Embedded Technologies ASA DC-DC Converter, 12V dc/ 500mA Output, 9 → 36 V dc Input, 6W, Through Hole,

ผู้ผลิต : Artesyn Embedded Technologies

รหัสสินค้า : ASA00B18-LS

Overview

Artesyn Embedded Technologies ASA00B18-LS: ตัวแปลง DC-DC แบบแยกวงจรและควบคุมแรงดัน กำลัง 6W เอาต์พุต 12V dc ที่ 500mA มีช่วงแรงดันขาเข้า 9–36 V dc (nominal 24 V), รูปแบบแพ็คเกจ DIP ติดตั้งแบบ Through Hole และการแยกวงจรที่ 1.5kV dc

Features

- เอาต์พุต: 12V dc, 500mA
- กำลัง: 6W
- ช่วงแรงดันขาเข้า: 9 - 36 V dc (Input Voltage Nominal: 24 V dc)
- แยกวงจร (Isolated)
- Mounting Type: Through Hole, Package: DIP
- Isolation Voltage: 1.5kV dc
- Load Regulation: $\pm 0.5\%$
- Efficiency: 81%
- ขนาด: Length 31.75mm, Depth 10.16mm
- อุณหภูมิการทำงาน: -40°C ถึง $+71^{\circ}\text{C}$
- Series: ASA

Applications

- การออกแบบวงจรที่ต้องการพื้นที่ติดตั้งจำกัดและความยืดหยุ่นด้านเอาต์พุต

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Output Voltage	12V dc



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Input Voltage Range	9 - 36 V dc
Power Rating	6W
Input Voltage Nominal	24 V dc
Output Current	500mA
Mounting Type	Through Hole
Isolated	Yes
Number of Outputs	1
Package	DIP
Isolation Voltage	1.5kV dc
Length	31.75mm
Depth	10.16mm
Series	ASA
Load Regulation	$\pm 0.5\%$
Efficiency	81%
Minimum Temperature	-40°C
Maximum Temperature	+71°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com