



Industrial Automation Products & Solutions



Sterling Power Quasi Sine Wave 100W Power Inverter, 12V dc Input, 230V ac Output

ผู้ผลิต : Sterling Power

รหัสสินค้า : I12100UK

Overview

อินเวอร์เตอร์ Sterling Power รุ่น I12100UK ให้เอาต์พุต 230Vac 50Hz รูปคลื่น quasi-sine wave จากอินพุต 12V DC มีกำลังต่อเนื่อง 100W (150W ชั่วคราว) พร้อมการป้องกันโอเวอร์โวลต์ อุณหภูมิสูง และการลัดวงจรเอาต์พุต

Features

- อินพุต 12V dc
- เอาต์พุต 230V ac 50Hz
- กำลังต่อเนื่อง 100W
- กำลังชั่วคราว 150W
- รูปคลื่นเอาต์พุต: Quasi Sine Wave
- การป้องกัน: โอเวอร์โวลต์, อุณหภูมิสูง, ลัดวงจรเอาต์พุต
- การเชื่อมต่อเอาต์พุต: British 3-pin
- ประสิทธิภาพ 90%
- กระแสเอาต์พุต 15A
- ทิศทางการแปลง: DC to AC
- ขนาดยาว 145mm, น้ำหนัก 200g

Applications

- แปลงไฟจาก 12V DC เป็น 230V AC สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการเอาต์พุต 230V

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Input Voltage	12V dc
Output Voltage	230V ac



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Output Power Continuous	100W
Output Power Intermittent	150W
Output Power Waveform	Quasi Sine Wave
Output Connection Type	British 3-pin
Efficiency	90%
Output Current	15A
Length	145mm
Weight	200g
Inverter Directionality	DC to AC



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com