



Industrial Automation Products & Solutions



Myrra 12V ac 1 Output Through Hole PCB Transformer, 1VA

ผู้ผลิต : Myrra

รหัสสินค้า : 45003

Overview

Myrra รุ่น 45003 หม้อแปลง PCB แบบ Through Hole ขาออกเดี่ยว ให้แรงดันทุติยภูมิ 12 V ac กำลัง 1 VA สำหรับการใช้งานบนบอร์ด

แรงดันทุติยภูมิระบุเป็นค่าที่วัดเมื่อมีภาระเป็นตัวต้านทาน ดังนั้นการใช้งานจริงควรตรวจสอบว่าโหลดเป็นแบบตัวต้านทานหรือมีลักษณะที่ทำให้แรงดันออกใกล้เคียงที่วัด และโปรดอ้างอิง wiring diagram เพราะพินที่มีอยู่จริงมีข้อจำกัดตามที่ระบุ

Features

- Secondary Voltage Rating: 12 V ac
- Power Rating: 1 VA
- Primary Voltage Rating: 230 V ac
- Number of Outputs: 1
- Mounting Type: Through Hole
- Dimensions: 34 x 31 x 15 mm
- Weight: 50 g
- Operating Frequency: 50 - 60 Hz
- Maximum Temperature: +70°C

Applications

- การแปลงจาก 230 V ac เป็น 12 V ac สำหรับโหลดที่เป็นตัวต้านทาน
- ใช้งานบน PCB ที่ต้องการหม้อแปลงขนาดเล็กและกำลังต่ำ

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Secondary Voltage Rating	12V ac
Power Rating	1VA
Primary Voltage Rating	230V ac
Number of Outputs	1
Length	34mm
Width	31mm
Depth	15mm
Dimensions	34 x 31 x 15mm
Weight	50g
Mounting Type	Through Hole
Maximum Temperature	+70°C
Minimum Operating Frequency	50Hz
Maximum Operating Frequency	60Hz



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com