



Industrial Automation Products & Solutions



Telegartner, jack PCB Mount BNC Connector, 75Ω, Through Hole Termination, Straight Body

ผู้ผลิต : Telegartner

รหัสสินค้า : J01003A1946

Overview

แจ็ก BNC แบบติดแผง/ติด PCB ของ Telegartner รุ่น J01003A1946 ความต้านทาน 75Ω, ติดตั้งแบบ Through Hole, ทิศทางตัวเรือนตรง (straight), ใช้ขั้วสัมผัสจาก Beryllium Copper และชุบทอง พร้อมฉนวน PTFE

เป็นคอนเนคเตอร์ BNC สำหรับการติดตั้งบนบอร์ดที่รองรับความถี่จนถึง 4 GHz เหมาะสำหรับงานสัญญาณความถี่วิทยุและสื่อสารที่ต้องการการเชื่อมต่อที่มีความทนทานด้วยการชุบทองของคอนแทค

Features

- ชนิดคอนเนคเตอร์: BNC (Coaxial)
- Impedance: 75Ω
- เพศ: Female
- Mounting Type: PCB Mount (Through Hole)
- Body Orientation: Straight
- Operating Frequency: 0 to 4 GHz
- Contact Material: Beryllium Copper
- Contact Plating: Gold
- Body Plating: Nickel
- ฉนวนเป็น PTFE (ระบุในคำอธิบายผลิตภัณฑ์)
- ช่วงอุณหภูมิ -65°C ถึง +165°C

Applications

- การเชื่อมต่อสัญญาณ RF บนบอร์ด PCB
- อุปกรณ์สื่อสารและทดสอบที่ต้องการอินเทอร์เฟซ BNC
- งานที่ต้องการคอนเนคเตอร์ 75Ω



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Coaxial Connector Type	BNC Connector
Gender	Female
Mounting Type	PCB Mount
Impedance	75Ω
Termination Method	Through Hole
Body Orientation	Straight
Bulkhead	No
Operating Frequency	0 to 4GHz
Minimum Operating Temperature	-65°C
Body Plating	Nickel
Maximum Operating Temperature	+165°C
Contact Material	Beryllium Copper
Contact Plating	Gold

LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com