




Industrial Automation Products & Solutions



Murata Power Solutions Digital Ammeter DC, 21.29mm x 33.93mm, ± 0.15 %

ผู้ผลิต : Murata Power Solutions

รหัสสินค้า : DCA5-20PC-1-DC4-RL-C

Overview

DCA5-20PC Series ไตจิตอลแอมมิเตอร์ DC ออกแบบมาเพื่อแสดงผลเอาต์พุตจาก shunt กระแส DC แบบ 50mV และ 100mV มีขนาดช่องตัด 21.29mm x 33.93mm ความลึก 25.4mm และความแม่นยำ ± 0.15 % โดยใช้งานที่อุณหภูมิ 0°C ถึง +60°C

ตัวมิเตอร์นี้ออกแบบเฉพาะเพื่ออ่านค่าสัญญาณจาก shunt DC ที่ให้เอาต์พุต 50mV หรือ 100mV จึงให้การแสดงผลที่สอดคล้องกับเอาต์พุตของ shunt โดยตรงและเหมาะสมกับชุด shunt มาตรฐานที่ให้แรงดันเอาต์พุตตามที่ระบุ

Features

- รองรับ shunt DC ที่มีสัญญาณเอาต์พุต 50mV และ 100mV
- ขนาดช่องตัด (Cutout) 21.29mm x 33.93mm
- ความลึกตัวเครื่อง 25.4mm
- ความแม่นยำของมิเตอร์ ± 0.15 %
- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน 0°C ถึง +60°C

Applications

- การอ่านค่ากระแส DC จาก shunt ที่ให้สัญญาณ 50mV หรือ 100mV

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Type	DC
Cutout Height	21.29mm
Cutout Width	33.93mm
Depth	25.4mm



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Meter Accuracy	$\pm 0.15 \%$
Minimum Temperature	0°C
Maximum Temperature	+60°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com