




Industrial Automation Products & Solutions



RS PRO Current Transformer, 200A Input, 1000:1, 14.6mm Bore

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 124-3892

Overview

RS PRO Current Transformer แบบติดตั้งบน PCB รุ่น 124-3892 มีกระแสอินพุต 200A อัตราส่วน 1000:1 รูผ่าน 14.6 มม. ตัวเรือนเป็นพลาสติกเคลือบ (encapsulated) ตามมาตรฐาน UL94 V0

อุปกรณ์ออกแบบสำหรับการติดตั้งบน PCB โดยตัวแปลงถูก encapsulated ในพลาสติกที่ได้มาตรฐาน UL94 V0 และเป็นไปตาม RoHS ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษากว้างตั้งแต่ -55°C ถึง +130°C ซึ่งเหมาะกับการเก็บรักษาและสต็อกในสภาพแวดล้อมหลากหลาย

Features

- อัตราส่วนกระแส (Current Ratio): 1000:1
- ขนาดรู (Bore Size): 14.6mm
- กระแสอินพุต (Input Current): 200A
- ขนาดโดยรวม (Dimensions): 38.1 x 15.9 x 38.1 mm
- ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา: -55°C ถึง +130°C
- การติดตั้ง: PCB Mount
- วัสดุห่อหุ้มเป็นพลาสติกที่ผ่านมาตรฐาน UL94 V0
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

Applications

- การวัดหรือแปลงกระแสสำหรับการติดตั้งบน PCB
- การใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษาที่กว้าง

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	1000:1



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Bore Size	14.6mm
Input Current	200A
Overall Width	15.9mm
Overall Depth	38.1mm
Minimum Temperature	-55°C
Maximum Temperature	+130°C
Mounting Type	PCB Mount
Dimensions	38.1 x 15.9 x 38.1 mm



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com