



## Industrial Automation Products & Solutions



### RS PRO Base Mounted Current Transformer, 800A Input, 800:5, 5 A Output, 80 x 12mm Bore

ผู้ผลิต : RS PRO

รหัสสินค้า : 171-8811

## Overview

RS PRO Base Mounted Current Transformer แบบทรงสี่เหลี่ยม ฝาครอบโพลีคาร์บอเนต พร้อมฝาปิดหัวที่ปิดผนึกได้ เหมาะสำหรับงานมิเตอร์รีจ โดยม้อัตราส่วนกระแส 800:5 และบอร์ขนาด 80 x 12mm.

อุปกรณ์นี้ออกแบบมาสำหรับงานมิเตอร์รีจที่ต้องการตัวแปลงกระแสแบบติดตั้งฐาน (base mounted) ที่ทนทานและป้องกันหัวต่อได้ดี ตัวเครื่องมีมิติขนาดเล็ก เหมาะกับการติดตั้งบนพื้นผิว (surface mount) ในตู้หรือแผงมิเตอร์ และให้เอาต์พุตมาตรฐาน 5 A ที่เหมาะกับมิเตอร์และรีเลย์ป้องกันทั่วไป

## Features

- อัตราส่วนกระแส 800:5
- บอร์ (bore) ขนาด 80 x 12 mm
- ชนิด Base Mounted (ติดตั้ง/ติดพื้นผิว)
- เอาต์พุต 5 A
- ตัวเรือนหุ้มโพลีคาร์บอเนต
- ฝาปิดหัวต่อแบบปิดผนึกได้
- มิติภายนอก 104 x 45 x 126 mm
- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -5°C ถึง +55°C

## Applications

- มิเตอร์รีจกระแสในตู้ไฟฟ้าและระบบพลังงาน
- งานวัดและตรวจสอบกระแสในระบบจ่ายไฟของอาคารหรือโรงงาน
- การเชื่อมต่อกับมิเตอร์และรีเลย์ป้องกันที่ต้องการเอาต์พุต 5 A

## Specifications

--	--



## บริษัท ทีเอส โซลูชัน จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Current Ratio	800:5
Bore Size	80 x 12mm
Transformer Type	Base Mounted
Input Current	800A
Output Current	5 A
Overall Height	126mm
Overall Width	104mm
Overall Depth	45mm
Minimum Temperature	-5°C
Maximum Temperature	+55°C
Mounting Type	Surface Mount
Dimensions	104 x 45 x 126 mm



LINE OA  
@thsolution

### Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

**Tel. :** 02-066-1996

**LINE OA :** @thsolution

**Website :** www.thsolution.com