



Industrial Automation Products & Solutions



Lascar Digital Voltmeter DC, LCD Display 3.5-Digits $\pm 1\%$

ผู้ผลิต : Lascar

รหัสสินค้า : DPM 3AS-BL

Overview

Lascar DPM 3AS-BL เป็นมิเตอร์วัดแรงดัน DC แบบจอ LCD 3.5 หลัก พร้อม negative rail generator ที่ช่วยให้สามารถวัดสัญญาณที่อ้างอิงกับ power GND ได้

ข้อมูลระบุว่ามี negative rail generator ซึ่งขยายความสามารถให้มิเตอร์วัดสัญญาณที่อ้างอิงกับกราวด์ของแหล่งจ่ายได้ ตัวเครื่องเป็นจอ LCD 3.5 หลัก ความสูงตัวเลข 11 mm และระบุความแม่นยำ $\pm 1\%$

Features

- ประเภทการวัด: DC Voltmeter
- Negative rail generator (สามารถวัดสัญญาณที่อ้างอิงกับ power GND)
- Display: LCD 3.5 หลัก
- Digit height: 11 mm
- Cutout: 38 mm (กว้าง) x 18 mm (สูง)
- Depth: 13.6 mm
- Supply Voltage: (9V mode / V+ - V-) 6 - 15V
- Meter Accuracy: $\pm 1\%$
- Analogue Effect: Digits Only
- ช่วงอุณหภูมิทำงาน: 0°C ถึง +50°C

Applications

- การวัดแรงดัน DC ที่อ้างอิงกับ power GND
- การติดตั้งแสดงค่าแรงดันบนแผงควบคุมที่ต้องการตัวบ่งชี้แบบดิจิทัล

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Current Type	DC
Number of Digits	3.5
Display Type	LCD
Cutout Height	18mm
Cutout Width	38mm
Depth	13.6mm
Supply Voltage	(9V mode / V+ - V-) 6 - 15V
Digit Height	11 mm
Meter Accuracy	$\pm 1\%$
Analogue Effect	Digits Only
Minimum Temperature	0°C
Meter Type	Voltmeter
Maximum Temperature	+50°C



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com