



Industrial Automation Products & Solutions



Sick L40E Series Light Curtain Receiver, 1 Beam(s)

ผู้ผลิต : Sick

รหัสสินค้า : L40E-11MA1A

Overview

Sick L40E-11MA1A ตัวรับสัญญาณ (Receiver) ของ Light Curtain ซีรีส์ L40E แบบ 1 แสง ให้ระดับความปลอดภัย Type 4, SIL 3 และ PL e

ตามสเปค ตัวรับในซีรีส์ L40E เป็นส่วนหนึ่งของระบบเซ็นเซอร์ลำแสงนिरภัย L4000 ซึ่งรวมอุปกรณ์ประเมินความปลอดภัย UE401 และสวิตช์โฟโตอิเล็กทริก ให้การตรวจจับและประเมินสัญญาณนिरภัยที่ครบถ้วนสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย เครื่องนี้มีความสามารถด้านความปลอดภัยสูง (Type 4 / SIL 3 / PL e) และออกแบบให้เชื่อมต่อโดยใช้ M12 connector

Features

- ซีรีส์: L40E
- ประเภทชิ้นส่วน: Receiver
- Safety Type: Type 4
- SIL IEC 61508: SIL 3
- PL EN ISO 13849-1: PL e
- Number of Beams: 1
- Maximum Scanning Distance: 7 m
- Maximum Response Time: 0.4 ms
- Supply Voltage: 24 V dc
- Length: 107.7 mm
- Terminal Type: M12 Connector
- รุ่น: L40E-11MA1A

Applications

- เป็นส่วนหนึ่งของระบบเซ็นเซอร์ลำแสงนिरภัย L4000 สำหรับการตรวจจับและประเมินสัญญาณนिरภัย
- การใช้งานที่ต้องการระดับความปลอดภัยสูงและการตอบสนองรวดเร็วภายในระยะสแกนสูงสุด 7 เมตร



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Series	L40E
Component Type	Receiver
Safety Type	Type 4
SIL IEC 61508	SIL 3
PL EN ISO 13849-1	PL e
Number of Beams	1
Maximum Scanning Distance	7m
Maximum Response Time	0.4 ms
Supply Voltage	24 V dc
Length	107.7mm
Terminal Type	M12 Connector



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com