



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Barrel Proximity Sensor, 2 mm Detection, PNP NO, 5 → 30 V dc

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NBB2-6,5S40-E2-PUR

Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Barrel
Detection Range	2 mm
Digital Switching Output Type	PNP
Output Function	NO
Connection Type	Pre-Cabled
Cable Length	2m
Supply Voltage	5 - 30 V dc
Length	40mm
IP Rating	IP67
Mounting Type	Flush
Width	6.5mm
Housing Material	Stainless Steel
Maximum DC Voltage	30V
Minimum Operating Temperature	-40°C
Maximum Switching Frequency	6kHz
Switching Current	100 mA



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

Reverse Polarity Protection	Yes
Maximum Operating Temperature	+85°C
Switching Frequency	6 kHz
Standards Met	CCC, cULus, EN 60947-5-2/A1:2012, EN 60947-5-2:2007, IEC 60947-5-2 AMD 1:2012, IEC 60947-5-2:2007
Short Circuit Overload Protection	Yes
Depth	6.5mm
Shielding	Shielded



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com