



Industrial Automation Products & Solutions



Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor, M20, 50 mm Detection, 2-Wire NO/NC, 20 → 253 V ac

ผู้ผลิต : Pepperl + Fuchs

รหัสสินค้า : NCN50-FP-W-P1

Overview

Pepperl + Fuchs Inductive Block Proximity Sensor รุ่น NCN50-FP-W-P1 เป็นเซ็นเซอร์อินดักทีฟแบบบล็อก ขนาดเกลียว M20 ระยะการตรวจจับ 50 mm พร้อมตัวเรือน PBT และระดับการป้องกัน IP68

Features

- ยี่ห้อ: Pepperl + Fuchs, รุ่น: NCN50-FP-W-P1
- Thread Size: M20
- Sensor Technology: Inductive
- Body Style: Block
- Detection Range: 50 mm
- Digital Switching Output Type: 2-Wire (ข้อมูลสเปค)
- มีเวอร์ชันแบบ 3 หรือ 4 wire ให้เลือก (ข้อมูลคำอธิบายในรายการ)
- Output Function: NO/NC
- Connection Type: Screw Terminal
- Supply Voltage: 20 - 253 V ac
- IP Rating: IP68
- Mounting Type: Flush (ฝังได้ 50 mm ระบุว่า embeddable)
- Housing Material: PBT
- Shielding: Shielded
- Length/Width/Depth: 80mm / 80mm / 40mm
- Switching Frequency / Maximum Switching Frequency: 20 Hz
- Switching Current: 500 mA
- Minimum/Maximum Operating Temperature: -25°C → +70°C
- Maximum AC Voltage: 253V

Specifications



บริษัท ทีเอส โซลูชั่น จำกัด

27/66 ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

โทร : 02-066-1996 | Line OA : @thsolution | www.thsolution.com

คุณลักษณะ	รายละเอียด
Thread Size	M20
Sensor Technology	Inductive
Body Style	Block
Detection Range	50 mm
Digital Switching Output Type	2-Wire
Output Function	NO/NC
Connection Type	Screw Terminal
Supply Voltage	20 - 253 V ac
IP Rating	IP68
Length	80mm
Mounting Type	Flush
Housing Material	PBT
Width	80mm
Minimum Operating Temperature	-25°C
Shielding	Shielded
Depth	40mm
Switching Frequency	20 Hz
Maximum Operating Temperature	+70°C
Switching Current	500 mA
Maximum Switching Frequency	20Hz
Maximum AC Voltage	253V



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com