



Industrial Automation Products & Solutions



Eaton ZE Overload Relay 1NO + 1NC, 0.6 → 1 A F.L.C, 1 A Contact Rating, 6 W, 600 Vac

ผู้ผลิต : Eaton

รหัสสินค้า : 014376 ZE-1,0

Overview

รีเลย์ป้องกันเกินของ Eaton ออกแบบมาเพื่อตรวจสอบกระแสในวงจรมอเตอร์และตัดวงจรเมื่อพบการเกินหรือการขาดเฟส เพื่อช่วยให้มอเตอร์ทำงานต่อไปในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

อุปกรณ์ ZE ซีรีส์จาก Eaton เป็น overload relay สำหรับการติดตั้งแบบติดตรงกับคอนแทคเตอร์ มีช่วง FLC 0.6–1 A, คอนแทคช่วย (auxiliary contacts) จำนวน 2 จุด และรองรับการรีเซ็ตทั้งแบบอัตโนมัติและแบบแมนนวล เหมาะสำหรับงานที่ต้องการการป้องกันการเกินกระแสหรือการขาดเฟสในมอเตอร์ขนาดเล็ก

Features

- FLC Motor Rating: 0.6 - 1 A
- Contact Current Rating: 1 A
- Series: ZE
- Mounting Style: Direct Contactor
- Power Rating: 6 W
- Normal State Configuration: NO/NC
- Reset Method: Automatic, Manual
- Terminal Type: Screw
- Number Of Auxiliary Contacts: 2
- Dimensions: 45mm (W) x 106mm (L) x 58mm (D)
- Operating Temperature Range: -5 - +55 °C
- Control Voltage: 600 V ac
- Contact Voltage Rating: 690 V ac

Applications

- การป้องกันมอเตอร์ที่มี FLC ในช่วง 0.6–1 A
- การติดตั้งร่วมกับคอนแทคเตอร์แบบ Direct Contactor



Specifications

คุณลักษณะ	รายละเอียด
FLC Motor Rating	0.6 - 1 A
Contact Current Rating	1 A
Series	ZE
Mounting Style	Direct Contactor
Power Rating	6 W
Normal State Configuration	NO/NC
Reset Method	Automatic, Manual
Terminal Type	Screw
Number Of Auxiliary Contacts	2
Width	45mm
Length	106mm
Depth	58mm
Minimum Operating Temperature	-5°C
Maximum Operating Temperature	+55°C
Operating Temperature Range	-5 - +55 °C
Control Voltage	600 V ac
Contact Voltage Rating	690 V ac



LINE OA
@thsolution

Need a quotation or technical support?

ติดต่อทีมงาน THSolution สำหรับข้อมูลสินค้า ราคา สต็อกสินค้า

Tel. : 02-066-1996

LINE OA : @thsolution

Website : www.thsolution.com